

B VÝDEJNÍ AUTOMATY

BATTERY KIT

SE SADOU BATERIÍ

MADE
IN
ITALY

CZ.

Přenosná výdejní jednotka motorové nafty. Samonasávací čerpadlo s elektromotorem s napájením 12 V DC nebo 24 V DC. Litinové těleso, el. motor, stator s permanentními magnety. Sací výška až 2 m. Svorkovnice se spínači, pojistkami a ochranou proti přetížení. Napájecí kabely délky 2 m s připojovacími svorkami, palivová hadice 4 m, průměr 3/4", manuální hliníková hubice, sací koš s filtrem.

EN.

Portable diesel transfer unit. Self-priming electric vane pump run by a 12V or 24 V DC electric motor. Cast iron body. Fixed brush motor with permanent magnet stator. Suction capacity up to 2 metres. Terminal board with switches and fuses to protect against overload. 2 metre cables with clips for battery connection. 4 meter fuel pipe, diameter 3/4". Aluminium manual nozzle. Bottom suction filter.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 50 l/min
- napájecí napětí 12 V / 24 V DC
- spínací cyklus 30 min
- Flow rate up to 50 l/min
- 12 - 24 V DC operation
- Duty cycle 30 min.



PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		Počet boxů/ Europalet	
	kg	lbs	mm	ks/ box	✈	🚚
BATTERY KIT 3000						
F0022500C	7,8	17,3	300x300x180	1	50	100
F0022600C	7,8	17,3	300x300x180	1	50	100
F00225410	7,8	17,3	300x300x180	1	50	100
F00226380	7,8	17,3	300x300x180	1	50	100
BATTERY KIT PANTHER						
F0034003B	7,8	17,3	300x300x180	1	24	36
F0034103C	7,8	17,3	300x300x180	1	24	36
F0034006B	12,5	27,6	357x357x275	1	24	36
F00341220	13	28,7	357x357x275	1	24	36
F0034106C	12,5	27,6	357x357x275	1	24	36
BATTERY KIT BIPUMP						
F00363280	18	39,7	480x370x265	1		
BATTERY KIT OIL						
F00309060	7,8	17,3	300x300x180	1	50	100
F00310070	7,8	17,3	300x300x180	1	50	100



Průtok
až do
50 l/min
(až do 10 gpm)

PIUSI
®



BATTERY KIT 3000



BATTERY KIT 3000 INLINE



BATTERY KIT BIPUMP

Výdejní hadice 6 m
Délka kabelů 4 m
Automatická hubice



BATTERY KIT PANTHER



BATTERY KIT OIL

DOPLŇKY

NA PŘÁNÍ



Rukojeť



Spínač ZAP/VYP



Automatická hubice



Barelová sada

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Napětí			Pojistky	Čerpadlo	Cyklus	Hubice	Hadice		Vstupní filtr
		druh	l/min	gpm	AC V./Hz DC Volt	Příkon Watt	Amp. max.		verze	min	druh	délka	Ø	
BATTERY KIT 3000														
F0022500C	BATTERY KIT 3000 12V	D	50	13	12	220	22	25	Carry 3000	30	Man.	4 m	3/4"	ANO
F0022600C	BATTERY KIT 3000 24V	D	50	13	24	310	13	15	Carry 3000	30	Man.	4 m	3/4"	ANO
F00225410	BATTERY KIT 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	220	22	25	Carry 3000	30	Man.	4 m	3/4"	ANO
F00226380	BATTERY KIT 3000 INLINE 24V	D	50	13	24	310	13	15	Carry 3000	30	Man.	4 m	3/4"	ANO
BATTERY KIT PANTHER														
F0034003B	BATTERY KIT Panther 12V	D	56	15	12	300	35	40	Panther DC	30	Man.	4 m	3/4"	ANO
F0034103C	BATTERY KIT Panther 12-24V	D	35/70	9/18	24/12	420/150	25/16	30/30	Panther DC	30	Man.	4 m	3/4"	ANO
F0034006B	BATTERY KIT Panther 12V	D	56	15	12	420	35	-	Panther DC	30	Man.	5 m	3/4"	ANO
F00341220	BATTERY KIT Panther 12-24V	D	35/70	9/18	12/24	600/200	25/16	-	Panther DC	30	Aut.	5 m	3/4"	ANO
F0034106C	BATTERY KIT Panther 12-24V	D	35/70	9/18	12/24	600/200	25/16	-	Panther DC	30	Man.	5 m	3/4"	ANO
BATTERY KIT BIPUMP														
F00363280	BATTERY KIT Bipump 12V	D	80	21	12	300	22	-	Bipump DC	30	Aut.	6 m	1"	ANO
BATTERY KIT OIL														
F00309060	Battery Kit Viscomat/12 V	O	10	3	12	300	22	-	Viscomat DC	30	Man.	4 m	3/4"	ANO
F00310070	Battery Kit Viscomat/24 V	O	10	3	24	300	18	-	Viscomat DC	30	Man.	4 m	3/4"	ANO

Na přání se dodávají také pro jiné napětí a frekvenci 60 Hz.